

Многомодульный привод ACS880 с прямым регулированием крутящего момента и низким уровнем гармоник обеспечивает экономию энергии и защиту окружающей среды.

Модель	Напряжение, В	Мощность, кВт	Ток, А	Размеры Ш*В*Г, мм	Вес, кг	Базовая конфигурация
ACS880-R83-546A-3+BLM	380-500	280	546	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R83-546A-3+SMM	380-500	280	546	240*977*577	107	
ACS880-R84-624A-3+BLM	380-500	315	624	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R84-624A-3+SMM	380-500	315	624	240*977*577	107	
ACS880-R85-760A-3+BLM	380-500	400	760	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R85-760A-3+SMM	380-500	400	760	240*977*577	107	
ACS880-R86-865A-3+BLM	380-500	450	865	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R86-865A-3+SMM	380-500	450	865	240*977*577	107	
ACS880-R87-950A-3+BLM	380-500	560	950	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R87-950A-3+SMM	380-500	560	950	240*977*577	107	
ACS880-R88-1140A-3+BLM	380-500	630	1140	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R88-1140A-3+SMM	380-500	630	1140	240*977*577	107	

Модель	Напряжение, В	Мощность, кВт	Ток, А	Размеры Ш*В*Г, мм	Вес, кг	Базовая конфигурация
ACS880-R83-325A-6+BLM	525-690	315	325	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R83-325A-6+SMM	525-690	315	325	240*977*577	107	
ACS880-R84-360A-6+BLM	525-690	355	360	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R84-360A-6+SMM	525-690	355	360	240*977*577	107	
ACS880-R85-420A-6+BLM	525-690	400	420	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R85-420A-6+SMM	525-690	400	420	240*977*577	107	
ACS880-R86-450A-6+BLM	525-690	450	450	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R86-450A-6+SMM	525-690	450	450	240*977*577	107	
ACS880-R87-505A-6+BLM	525-690	500	505	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R87-505A-6+SMM	525-690	500	505	240*977*577	107	
ACS880-R88-571A-6+BLM	525-690	560	571	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R88-571A-6+SMM	525-690	560	571	240*977*577	107	
ACS880-R89-630A-6+BLM	525-690	630	630	240*977*577	107	КПД >98%. встроенный реактор постоянного тока и синфазный фильтр
ACS880-R89-630A-6+SMM	525-690	630	630	240*977*577	107	

Опции многомодульного привода ACS880	
Код опции	Описание
+EN21	Карта дифференциального абсолютного энкодера линейного перемещения E2
+EN22A/B	Карта дифференциального энкодера E2
+EN23	Карта абсолютного энкодера E2
+EN24	Карта абсолютного энкодера резольвера линейных, прямоугольных перемещений E2
+EN27	Карта связи Profibus-DP+ карта абсолютного энкодера линейного перемещения
+E3PN	Карта связи ProfiNET
+E3EC	Карта связи EtherCAT
+CPSP	Платформа для поверхностного монтажа панели управления
+BTR8	Нижняя колесная рама для силового модуля R8
+B	Тормозной блок

